



TRADJ-02 IHA JAMMER



TRADJ-02 IHA JAMMER

Teknik Özellikler	
Sistem güç kaynağı	Pil gücü veya 220V AC güç kullanılabilir
Güç tüketimi	≤ 400W;
Boyutlar	150cm x 61cm x 90 cm
Toplam ağırlık	≤ 30kg;
İletişim arayüzü	10 / 100M Ethernet, RS422 / RS232 arayüzü
Çalışma sıcaklığı	- 30° ila + 45°;
Ortalama tamir süresi	≤ 30dk (Sahada değiştirilebilir parçalar)
Aksesuarlar	Bağlantı kablosu, taşıma çantası, sökme aleti, çalıştırma ve bakım talimatları, ekran ve kontrol yazılımı CD'si ve diğer belgeler
Arızalar arasındaki ortalama süre	> 1000 saat



433MHz	
Çalışma frekansı	433.05MHz-434.79MHz
RF gücü	≥ 40W
900MHz GSM	
Çalışma frekansı	850mhz -970Mhz
1800MHz GSM	
Çalışma frekansı	1790mhz -1900MHz
RF gücü	≥ 20W
2400MHz	
Çalışma frekansı	2400MHz -2483.5MHz
RF gücü	≥ 20W
GPS/GLONASS	
Çalışma frekansı	
a) Bant 1	1170mhz -1280mhz (GPS L2, GPS L5, GLONASS L2)
b) Bant 2	1550mhz -1620mhz (GPS L1, GLONASS L1)
RF gücü	≥ 20W
5G (5700MHz -5900MHz)	
Çalışma frekansı	5700mhz 5900mhz
RF gücü	≥ 20W